

VIDEOTREC



產品簡介



R8645 報警聯動控制器是 VIDEOTREC® 系列監控報警系統中的 64 防區報警控制主機。該機可以接入 64 個各類報警偵測器，即有 64 個防區。每個防區可獨立設置常佈防、定時佈/撤防（24 小時防區）。也可透過操作鍵盤佈/撤防。在防區報警後可自動打開燈光、自動啟動錄影並聯動報警攝影機顯示現場畫面，並有 5 個報警聯動開關輸出，可相對於 64 個防區自由編程。

本機具有液晶顯示幕，具有時鐘顯示和功能表功能，操作簡單方便。本機為匯流總線結構，可接收 VIDEOTREC® 系統鍵盤及電腦圖控軟體等設備所發出的操作命令。

主要功能

- 輸入信號為開路或閉路
- 面板具 LCD 液晶顯示幕，方便操作
- 每一防區均具獨立編程功能
- 可單獨佈/撤防或總佈/撤防
- 單機最大 64 路防區報警輸入
- 具防止剪線或短路破壞、及防雷擊突波吸收之迴路保護功能
- 最大可擴充 1024 路報警輸入
- 每一防區均可設置為常佈防或鍵盤佈防
- 報警後自動開啓燈光、自動錄影及配接警笛功能
- 具斷電資料保護裝置，及自動復規功能
- 具佈防、撤防報警及在線報警等多種警示燈情況提示

技術參數

- 通訊規程：RS485
- 通訊速率：1200 ~ 9600bps
- 迴路響應時間：3 ~ 192ms 以下
- 迴路偵測電壓：6 ~ 12VDC
- 繼電器輸出功率：AC 250V/10A，DC 30V/10A
- 消耗功率：< 0.1A
- 報警方式：NO 開路，NC 短路
- 電源：AC 110V ± 10% / 60Hz
- 環境溫度：0°C ~ 55°C
- 相對濕度：< 95%

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。