

R9082 警報聯動控制器

VIDEOTREC



產品簡介

R9082 是 8 路警報聯動控制器，每個防區可獨立設定佈/撤防。在防區警報後連動燈光、自動錄影等。該設備為匯流排結構，接受 VIDEOTREC® 系列鍵盤及圖控電腦等設備所發出的操作命令，可聯接各種類型的警報偵測器。

警報聯動控制器有機櫃式 R8082 和現場安裝式 R9082 兩種，可供用戶依工程現場環境選擇。



主要功能

- 輸入信號：NO（開路），或 NC（閉路）
- 安裝簡單，系統可任意擴充增減
- 與 VIDEOTREC® 系列矩陣聯接，可聯動攝影機顯示現場圖像
- 匯流總線接線方式，可分散遠端裝設，再以雙絞線聯結
- 單獨佈/撤防或總佈/撤防
- 單機最大 8 路警報輸入
- 最大系統擴充容量：1024 路警報輸入
- 警報後自動打開燈光，自動錄影和配接警笛\功能
- 每一防區均可設置為常佈防或手動佈防
- 可透過控制鍵盤或電腦圖控軟體設定佈/撤防
- 具指示燈提示佈防、撤防警報及在線警報等多種情況

技術參數

- 通訊規程：RS485
- 通訊速率：1200 ~ 9600 bit/s 可調
- 警報方式：NO（常開）、NC（常閉）
- 警報輸入：8 組
- 警報輸出：Moment out x1，NO. out x1
- 繼電器輸進容量：A250V /2A，DC30V/ 2A
- 供電電源：AC110V±10%

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。